

I tabellen nedan anges vilken minimistorlek som rekommenderas för de olika storlekarna som CMP inverter finns i.

Observera att detta baserar sig på ett normalt bly/syra batteri som inte bör laddas ur mer än 50 %.

Effekt på inverter	Batteristorlek (1 hr)	Batteristorlek (2 hr)	Batteristorlek (3 hr)
140W - 12V	30 AH	45 AH	60 AH
300W - 12V	60 AH	90 AH	120 AH
300W - 24V	30 AH	45 AH	60 AH
600W - 12V	120 AH	180 AH	240 AH
600W - 24V	60 AH	90 AH	120 AH
1000W - 12V	200 AH	300 AH	400 AH
1000W - 24V	100 AH	150 AH	200 AH
1500W - 12V	300 AH	450 AH	600 AH
1500W - 24V	150 AH	225 AH	300 AH
1700W - 12V	340 AH	510 AH	680 AH
1700W - 24V	170 AH	255 AH	340 AH
2000W - 12V	400 AH	600 AH	800 AH
2000W - 24V	200 AH	300 AH	400 AH
2500W - 12V	500 AH	750 AH	1000 AH
2500W - 24V	250 AH	375 AH	500 AH